

การตั้งค่า Router



- รูปที่ปรากฏจะเป็นหน้าแรกของ Router >> ให้คลิกที่ Advanced



3COM OfficeConnect[®] ADSL Wireless 11g Firewall Router

Advanced

Security Static Routes RIP **DDNS** Syslog ProxyArp

คลิกเลือก DDNS

NAT

- Disable NAT
- Enable IPSEC NAT-T Pass-through

Universal Plug and Play

- Enable Universal Plug & Play

WAN Ping Blocking

- Block ICMP Ping

MSS Clamping

- Enable MSS Clamping

Remote Administration

- Disable Remote Administration
- Enable administration from a **single** Internet Host
Host IP Address: [0][0][0][0]. [0][0][0][0]. [0][0][0][0]. [0][0][0][0]
- Enable administration from a **whole Subnet** Internet Host
Host Network Address: [0][0][0][0]. [0][0][0][0]. [0][0][0][0]. [0][0][0][0]

Status : Ready

3COM OfficeConnect[®] ADSL Wireless 11g Firewall Router

Advanced

Security Static Routes RIP DDNS **SNMP** Syslog ProxyArp

เลือก Firewall

เลือก DynDNS.org

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว
เลือก **Firewall**

กรอกชื่อ Host อีเมล และรหัสผ่าน
ที่ได้ได้มาจาก DynDNS

DDNS Configuration

- Enable DDNS
- Provider: DynDNS.org
- Domain Name: [.....].dyndns.org
- Account: [.....]@hotmail.com
- Password: [.....]

Status : Ready

OfficeConnect[®] ADSL Wireless 11g Firewall Router

Firewall

PC Privileges URL Filter Content Filter Server Control
 SPI Special Applications **Virtual Servers** DMZ Schedule Rules

Protection Level

Firewall level

เลือก Virtual Servers

Status : Ready

OfficeConnect[®] ADSL Wireless 11g Firewall Router

Firewall

PC Privileges URL Filter Content Filter Server Control
 SPI Special Applications **Virtual Servers** DMZ Schedule Rules

Popular servers

เมื่อกรอกครบแล้ว คลิก Apply

คลิก Enable

	LAN IP Address	Description	Protocol Type	LAN Port	Public Port	Enabled	
1	192.168.1.111		TCP	95	95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>
4	192.168.1.33				18000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>
5	192.168.1.33		TCP	445	445	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>
6	192.168.1.15		TCP	80	80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>
7	192.168.1.15		TCP	18084	18084	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>
8	192.168.1.15		TCP	18085	18085	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>
9	192.168.1.3		TCP	80	80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>
10	192.168.1.		TCP			<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>
11	192.168.1.		TCP			<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Clear"/>

ใส่ IP เครื่อง DVR **เลือก TCP** **กำหนด Port ให้ตรงกับ DVR**

Status : Ready

**** ในกรณีที่ใช้ชื่อ Host เข้าดูไม่ได้ให้สังเกต Internet IP address ว่าตรงกันกับใน DynDNS หรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันให้ Modify Host ใหม่ หรือ Add Host ใหม่**

3COM OfficeConnect[®] ADSL Wireless 11g Firewall Router

Status

Status | ADSL Status | ATM PVC Status | Routing Table | Logs

Help

General Information	
3C number	3CRWDR101A-75
software version	1.00.00 (USA) (Apr 21 2006 19:10:53)
Boot loader version	0.70.1
Wireless version	N.A.
ADSL modem version	05.00.03.00A
Hardware version	01
Serial number	YAVD7QJCA6C12

Access From The Internet	
Firewall	Disabled
Universal Plug & Play	Disabled
Discard ping from the Internet	Yes

Internet Settings	
WAN Connection Type	PPPOE
Status	CONNECTED
Internet IP address	124.120.170.179
Subnet Mask	255.255.255.255
ISP Gateway Address	124.120.170.1
Primary DNS	203.144.207.49
Secondary DNS	203.144.207.29
WAN MAC Address	00-18-6E-CA-6C-13

Disconnect

Status : Ready

www.np-tech.com

www.np-tech.com

www.np-tech.com

www.np-tech.com

www.np-tech.com

www.np-tech.com

www.np-tech.com

www.np-tech.com

www.np-tech.com

www.np-tech.com